

Coffret AC

Pour onduleur monophasé

AC-ID-2-20-APR +
2xQRelay + Départ Prise +
Départ Envoy

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque résidentiel
avec QRelay, Départ Prise et Départ Envoy

Protection 30mA Type APR (haute immunité)

Parafoudre Type 2



Onduleur AC Puissance de sortie Max	AC-ID-2-20-APR + 2xQRelay + Départ Prise + Départ Envoy 2x 4000 VA
Protection générale	Interrupteur-différentiel 2P ABB F202 40A-30mA APR (haute immunité) <u>ou équivalent Schneider</u>
Protections lignes onduleurs 1 et 2	Disjoncteur ABB 20A Ph/N Icc 4,5kA <u>ou équivalent Schneider</u>
Alimentation Prise	Disjoncteur ABB 16A Ph/N Icc4.5kA <u>ou équivalent Schneider</u>
Alimentation Envoy	Disjoncteur ABB 20A Ph/N Icc4.5kA <u>ou équivalent Schneider</u>
Protection du parafoudre	Disjoncteur ABB 20A Ph/N Icc 4,5kA <u>ou équivalent Schneider</u>
Parafoudre	Parafoudre Phoenix contact AC Type 2 In 15kA – Imax 40kA 2 pôles <u>ou équivalent Citel</u>
Câblage	H07-VK
Terre	Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ²
Sortie	Sortie vers réseau jusqu'à 25mm ² cuivre
Presse-étoupes	1 PG 21 2 PG 16 2 PG 13,5 4 PG 9
Indice de protection	IP 65 – Installation possible en extérieur 24 modules : 436 H x 310 L x 148 P mm
Poids net	3,9609 Kg



117 rue Montgolfier - 59100 Roubaix

Tél: +33 (0) 3 20 66 53 00

www.kamase.com